

מבני נתונים ואלגוריתמים – 88-280-02

תרגיל 2 – מחסניות ותורים

תאריך הגשה: 17/11/2012 (עד 23:50!)

הוראות הגשה:

יש להגיש את התרגיל דרך האתר – submit.cs.biu.ac.il.

יש לציין בתחלת כל קובץ בהערה שם ות.ז.

עבור החלק הראשון יש להגיש קובץ יחיד בשם `c_1 targil2.cpp` (למי שmagish ב-C) או `targil2_2.cpp` (למי שmagish ב-C++).

עבור החלק השני יש להגיש קובץ יחיד בשם `c_2 targil2.cpp` (למי שmagish ב-C) או `targil2_2.cpp` (למי שmagish ב-C++).

* למי שmagish ב-C++ מותר להשתמש בספריות STL ☺

ניקוד:

מספר הנקודות המקיים בבדיקה האוטומטית בכל חלק הוא 50 (סה"כ 100).

חלק 1 – פיתרון מבוקב באמצעות מחסנית

בתרגיל זה עליכם למשתמש אלגוריתם שפותר מבוקב.

הקלט: זוג מספרים שהם מימי המטריצה, מטריצה דו-מימדית ביןארית(בכל תא מופיע 1 או 0), נקודת התחלה (e1,e2) ונקודת סיום (e1,e2) – ראו את הדוגמאות (אפשר להניח שהקלט תקין).

עליכם להגיע מנקודת התחלה לנקודת הסיום דרך תאים בהם יש 1 בלבד.

הפלט: שחזור של המסלול – יש לסמן על מטריצת עזר שכולה אפסים את המסלול באמצעות 1-ים. אם לא קיימים מסלול כזה הפלט יהיה -1.

- אם קיימים מסלול, הוא יחיד (שלא כולל חזרות על איברים).
- כלתו מופרד ברוחח יחיד.

הגבלות:

- (1) התוכנית חייבת להשתמש במחסנית שבה יופיע המסלול הרלוונטי.
- (2) במחסנית כל איבר יכול להופיע אך ורק פעם אחת.
- (3) זיכרון: ניתן להשתמש אך ורק במטריצת עזר בגודל המבוקב, מטריצת פיתרון בגודל המבוקב ובמחסנית (שאינה מוגבלת). ניתן להשתמש במסתני עזר.
- (4) סיבוכיות: זמן הריצה צריך להיות כגודל המטריצה ($O(n^m)$).

רמז: האלגוריתם צריך לעמוד ארך ורק כאשר המחסנית ריקה.

דוגמאות:

Input:

4 4
1 0 1 1
1 1 0 0
0 1 1 0
0 0 0 1
0 0
2 2

Output:

1 0 0 0
1 1 0 0
0 1 1 0
0 0 0 0

Input:

5 5
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
1 1 1 0 0
0 0 0 1 1
0 0 0 1 1
0 0
4 4

Output:

-1

חלק 2: מציאת אורך המסלול הקצר ביותר באמצעות תור

התרגיל יבוצע על אותו מבוק מחלק הראשון. עלייכם למשר אלגוריתם המשמש בתור על מנת למצוא את אורך המסלול הקצר ביותר מתחילה המבור (0,0) עד ליציאה כלשהי בקיר הימני.

הקלט: זוג מספרים שהם מימדי המטריצה, מטריצה דו-מימדית ביןארית(בכל תא מופיע 1 או 0), נקודת התחלת (s1,s2) ונקודות סיום (e1,e2) – ראו את הדוגמאות (אפשר להניח שהקלט תקין).

הפלט: אורך המסלול הקצר ביותר (5קלאלר). אם לא קיים מסלול הפלט יהיה -1.

Input:

4 3
1 1 1
1 0 1
1 1 1
0 0
2 0

Output:

3

Input:

3 3
1 1 0
1 1 0
0 0 1
0 0

2.2

Output:

-1

* שימושו לב שלא משנה אם יש כמה מסלולים מינימליים, כי הרו הפלט הוא מספר הצעדים המינימלי.

הגבלוות:

- 1) זיכרנו: יש להשתמש בתור (Queue) ובמטריצת עזר שתשמור עבור כל אחד מהאיברים את מספר הצעדים המינימאלי מנקודת ההתחלה עד אליו.
 - 2) סיבוכיות: זמן הריצה צריך להיות כגודל המטריצה (m^*n O).
- על מנת להקל عليיכם - אתחלו מטריצת אפסים ובמקרה שמייצג את נקודת ההתחלה סמןו 1. מבחןתכם בשלב זה, אם נקודת ההתחלה הייתה נקודת הסיום אז מספר הצעדים אליה היה 1.

בהצלחה!!!